

双足全足扫描仪说明书



中科三维成型技术(深圳)有限公司

整体外观





⑤ 散热孔





1.1设备开关机

说明:

设备开机:联通电源,将无线网卡插入 USB接口,短按设备背后power开机键按 钮,开机按钮灯会亮起。等1-2分钟,玻 璃平板会闪蓝光,设备灯带效果由红色变 为蓝绿色,则表示开机完成。

设备关机:短按一下power键,等5秒 钟左右呼吸灯熄灭,此状态已完成关机。 请勿在开机状态下断电。

注意:无线网卡为外置,请在使用或搬运过程中勿擦碰致外置网卡损坏,关机后可拆下外置网卡。



1.2平板电脑与设备联网 说明:

设备开机后,打开平板电脑,进行wifi连 接,该步骤主要是为了了实现平板电脑与 设备的连接,保证对设备的操作。

方法1:在首页下滑操作进入快捷联网页 面,进行设备 wifi 连接。

方法2: 在桌面点击设置-无线和网络 - WLAN中进行选择扫描仪 wifi信号 连接。

扫描仪wifi名为:ZXKJ-XXXX Wifi密码默认为: 12345678



1.2.1快捷联网

说明:

下拉菜单中点击WLAN进行行联网。

WLAN

WLAN

WLAN+ 提升网络智能连接体验

可用 WLAN 列表

ZXKJ-9527

加密

alibaba-inc

加密

Alibaba-Test-80577

加密

DIRECT-QWDESKTOP-V4840C2msLI

 \sim

 \triangleleft

 \bigcirc

加密(可使用 WPS)

flicfit-alibaba-02

加密(可使用 WPS)

mit_5g

加密

C

			中午11:19	
3	\$(•	Ø	:	1.2.2设备wifi选择
			0	
		已开	启〉	说明:
				检查可用WLAN列表,选择连接到命名
			(((•	规则为 ZXKJ-XXXX 的网络。
				Wifi密码默认为:12345678

0000

← WLAN

WLAN

WLAN+ 提升网络智能连接体验			ZXKJ-9527	
可用 WLAN 列表		信号强度		强
alibaba-guest 开放 (网络质量不佳)		加密类型		WPA2 PSK
ZXKJ-9527 已保存,加密 (不可上网)			连接	
alibaba-inc 伽密			不保存	
Alibaba-Test-80577 加密			取消	
DIRECT-QWDESKTOI 加密(可使用 WPS)	P-V4840C2ms	u		
flicfit-alibaba-02 加密(可使用 WPS)				



1.2.3设备wifi连接

说明:

点击连接,连接成功后,此时完成对扫描 仪设备的网络连接。

设置	2	
搜	索设置项	
0	189*****60● 华为帐号、云空间、应用市场等	>
	无线和网络 WLAN、VPN	>
I	设备连接 蓝牙、打印	>
	应用和通知 权限管理、默认应用	>
Ū	电池 省电模式、耗电排行	>
	显示 护眼模式、桌面风格、壁纸	>
	声音 免打扰、铃声、振动	>
::	存储 内存、空间清理	>
	\sim	\triangleleft

\leftarrow WLAN

WLAN

WLAN+ 提升网络智能连接体验

可用 WLAN 列表

alibaba-guest 开放 (网络质量不佳)

ZXKJ-9527 已保存,加密(不可上网)

alibaba-inc 加密

Alibaba-Test-80577 加密

 \bigcirc

DIRECT-QWDESKTOP-V4840C2msLI 加密(可使用 WPS)

mit

加密

■ 中午11:23 **@**: ÷ 0 已开启 > $\widehat{\frown}$ $\widehat{\frown}$ $\widehat{\frown}$ **?**

1.2.4在设置中连接wifi

说明: 也可在桌面点击设置-无线和网络-WLAN 中进行 wifi选择,同样需要选择 ZXKJ-XXXX 的网络。





1.3打开操作软件

说明: 确认设备wifi连接后,在桌面点 击【足部扫描仪】



1.4进入扫描仪产品页面 说明: 进入主页面后右滑,显示左侧菜单栏, 查看设备连接状态。 正常情况为【已连接】,选择【设置】 进入设置面板,点击【退出】可以缩起 左侧菜单栏。



1.4.1联网设置

说明:

进入设置页面,如有'无法进行行外网访问 ,是否切换'的提示弹窗时,一定选择' 不切换'。



1.4.2设备外网连接

说明:

点击设置面板中的【wifi设置】, 实 现 设备与外网的正常连接。Wifi连接 成功 之后, 返回到扫描主页面。



1.4.3选择网络信号

说明:

在此处选择可以连可以使用的网络wifi

, 连接成功后, 则设备联通网络。



1.5门店绑定

说明: 初始化设备时,需要在【设置】页面选 择设备绑定门店。后期也可进行行修改。



1.5.1门店绑定选择

说明: 选择绑定门店。



2.1开始测试

说明:

在主页面右滑,开启测试栏入口,点击 【单人测量】进入正常测试流程。



2.2选择性别

说明:

点击"单人测量"后进入性别选择页。 用户需要先选择性别,导购员可以直接帮 用户选择。选择后进入准备扫描页。



2.3用户脱鞋上机

说明:

用户上机前,清洁机器站立区。

提醒用户脱鞋袜后,挽起裤脚,清晰露出 脚踝为准,

此时用户从设备正后方登上设备站台,站 立在站台标识的站立区域内,双脚放松,

双肩垂下, 目视前方。

告知用户需要站在脚型线框内保持不动5 秒。

点击"开始扫描"。

开始扫描



2.4扫描建模

说明:

提醒用户保持站立不不动5秒。若扫描 成功,进入下一步,若扫描失败,进 入2.1。



2.4.1扫描完成

说明: 扫描成功。



2.4.2进入建模流程

说明:

扫描完成后,自动进入建模流程,此时可 请用户下机穿鞋,等待5秒即可得到结 果。

若建模成功,进入2.5,若建模失败,进 入2.2重新开始扫描。



2.5获得测试结果 说明: 获得测试数据,为用户讲解扫描结果, 界面左滑可以查看更多详细测量信息介 绍。在3D模型区域可通过拖动控制多 角度了了解足部情况。

 月次保證

こう 足帮帮

R	2



中码	欧码	英码	美码	
270码	44 码	10.5码	9.5码	
建议您穿 系带、圆头鞋 弹性鞋面 正常码	可爱的小 鞋你就是 动的小朋 码),喜欢和	小脚,穿上微信测 个人见人爱的小 友建议选择贴合 消微宽松一些的 金 L 时 空 milt# #	则试品牌品牌童 \明星。经常运 計脚部的43(欧 就选择44(欧码), ≛ 4 ⊑ (ᢧᢧ᠋ᠴ)	
足形细节 (单位:mm)				
脚长	左 272	右 271		
脚宽	左 107	右 85		
趾围	左 259	右 221		
跗围	左 278	右 252		

内外翻与足弓细节 左 正常 右 正常 足弓 \bigcirc 左 正常 右 正常 足外翻 左 正常 右 外翻 拇指外翻 足弓测评 站立时,内侧足弓高度正常。 足外翻测评 后跟健康,不存在外翻症状。 拇外翻测评 \bigcirc 拇指外翻又称大脚骨,是常见的一种足部疾病。不仅会影响足部美 观,正常走路还容易引起大拇指根部外侧摩擦疼痛感,同时改变人体 足腿负力线,后续对腿部和肌肉发育都有影响。 希腊脚 希腊脚又称美人脚,这种脚型的特点在于第二根脚趾比大脚趾更突 出,远超于其他四根指头,呈现一条折线。适合穿尖头鞋、尖圆头 获取更多信息

Copyright by Alibaba Cloud All Rights Reserved version:1.4.1.1

2.5.1获得测试结果

说明:

在了解详细测量信息后,引导用户点击 "打印报告"来提交用户信息。也可引导 用户扫描二维码,获取用户的脚型报告。

点击"继续测量",则进入新一次的测量 流程

\bigcirc



2.5.2完善信息

说明:

打印报告需要引导用户填写姓名、电话、 出生日期等内容。信息填写完成后,点击 "提交打印"。





尺寸		
Ф	名称	右脚
1	脚背高	76.5
1	拇趾高	31.5
3	足弓高度	20.2

右脚
72.3
10.8
19.7

2.5.3打印测试结果

说明:

可在页面中查看打印信息并连接打印机将 结果打印给用户,或者扫描二维码获取电 子信息内容。

三、其他功能和状态



3.1设备校准

说明:

若设备经常出现检测失败的情况,可在 【设置】页面中进行设备校准。



3.1.1校准流程

说明:

л И 进入设备校准页面,根据提示流程,将 左脚脚膜放入测试区域左侧,点击开始 ,进入校准流程。





3.1.2校准流程

说明:

完成左脚模型校准后,取出左脚脚模, 放入右脚脚模,并再次点击开始,进行 右脚模型校准。





3.1.3数据校准

说明:

完成校准模型扫描后,等待数据校准反馈结果。



3.1.4完成校准

说明:

校准完成后,可在测试流程中进行脚型 测量的验证,能够正常输出结果则无问 题。

四、设备常见故障



4.1扫描失败

说明:

当出现扫描失败的情况,引导用户站立不要动,点击重新扫描,回到2.3。

当建模后出现脚局部有缺失,请确认用 户双脚是完全处于站台标识的站立区域 内,点击重新扫描。

注: 足部残疾可能会引起建模失败。



4.2设备故障

说明:

若多次校准扫描依然失败,则为机器故障,需要报修。

← WLAN

WLAN

WLAN+ 提升网络智能连接体验

可用 WLAN 列表

ZXKJ-9527

加密

alibaba-inc

加密

Alibaba-Test-80577

加密

DIRECT-QWDESKTOP-V4840C2msLI

 \sim

 \triangleleft

 \bigcirc

加密(可使用 WPS)

flicfit-alibaba-02

加密(可使用 WPS)

mit_5g

加密

C

	■ 中午11:19		
1	0		

4.3设备连接失败

说明:

已开启 >

- 若ZXKJ-XXXX 的网络无法连接,请检 查无线路由器,拔插后重新开机,若依 然连接失败,请检查无线路由器是否损 坏,如需更换路由器请联系供应商购买。

五、设备日常维护

1. 设备请勿放置在日光、潮湿、油烟、粉尘、高温、低温的环境中。 2. 设备周围不可放置具有强辐射、强电磁干扰的电器,会干扰设备的连接及数据传输。如大功率无线路由器、金属制物品 (会影响无线信号传输)、大型电器等。

3. 设备需放置在不打滑的水平面上, 散热孔不能被遮挡。

4. 设备玻璃站台需保持清洁, 如有灰尘、油渍、水迹, 请尽快清除, 以免影响扫描效果。 5. 站台玻璃清洁请使用易挥发的专业玻璃清洗剂(例如医用酒精)及干净无尘布或者柔软纸巾擦拭。 6. 设备上不可放置其他物品,以免刮伤玻璃站台货损坏扫描部件。 7. 为保证设备精度, 需要定时对设备进行校准。 8. 配套脚模需妥善保存,不要放置在日光、高温、低温、潮湿的环境中,不要磕碰损坏,否则会影响标定精度,导致扫描 数据不准确。

使用过程如遇异常情况无法解决,请联系供应商客服。